

## Komplett sensorarmatur med ljuskällor från Govena

### Robust sensorarmatur komplett med högkvalitativa ljuskällor från Govena

Energisystem har kombinerat en robust sensorarmatur med E27-sockel med marknadens bästa lågenergilampa från Govena i en svårslagen och prisvärd kombination.

Armaturen är tillverkad av tålig termoplast och monteras dikt tak eller vägg efter dina önskemål. HF-sensorn är monterad dold under kupan.

Sensorn har justerbara inställningar för tid, räckvidd och omgivande ljusstyrka för att passa till rådande förhållanden.

Ljuskälla	
Fabrikat, typ	2 x Govena 9W, E27 snabbtändande. Kan också levereras med 11W och 13W ljuskälla vid önskemål.
Livslängd	15 000h
Ljusstyrka	515lm/ljuskälla (motsvarande 50W glödljus)
Färgtemperatur	2 700K
Armatur	
Mått Ø x H	385x115mm
Montage	Vägg eller tak
Kapsling	IP44
Sensor	
Typ	HF-sensor, 5,8 GHz (CW radar, ISM-band)
Driftspänning	220/240V-50Hz
Räckvidd	1-5 m (radie), justerbar
Tidsfördröjning	10s - 25min, justerbar
Id	
Beställningsnummer	VG29
E-nummer	77 005 50



Mångsidig armatur för tak- eller väggmontage komplett med HF-sensor



Högkvalitativ lågenergilampa från Govena. Hela 15 000 timmars brinntid och 9W totalförbrukning. Armaturen kan också levereras med 11W- eller 13W-ljuskälla vid önskemål.



Justerbar HF-sensor